

désignation type de produit

Power Supply PS791-2AC

Alimentation PS 791-2AC, partie puissance CA/CC, 10 W, IP65 (-40...+70° C), entrée : 90 ... 240V CA sortie : 18V CC, utilisable uniquement en liaison avec SCALANCE W786; Contenu de la livraison : instructions de service, allemand/anglais



type d'alimentation	10 W, entrée : 90 - 240 V CA, sortie : 18 V CC
caractéristiques électriques / entrée	
tension d'alimentation / pour CA	100 ... 240 V
temps de maintien / à la valeur nominale du courant de sortie / en cas de coupure de courant / min.	20 ms; 14,4
fréquence réseau	45 ... 65 Hz
caractéristiques électriques / sortie	
tension de sortie / pour CC / valeur nominale	18 V
puissance active fournie / typique	14,4 W
caractéristiques électriques / sécurité	
classe de protection du matériel	VDE 0805, VDE 0100
interfaces	
version du raccordement électrique	
<ul style="list-style-type: none"> • sur l'entrée • sur la sortie 	<p>Bornier à vis 3 points pour courant alternatif</p> <p>Connecteur 4 points</p>
forme, dimensions et poids	
largeur	133 mm

hauteur	45 mm
profondeur	30 mm
poids net	0,209 kg

conditions ambiantes

température ambiante	-40 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • en service 	
indice de protection IP	IP65

normes, spécifications, homologations

norme	EN 60950, UL 60950-1
<ul style="list-style-type: none"> • pour sécurité / de CSA et UL 	
Société de classification des navires	Oui
<ul style="list-style-type: none"> • Bureau Veritas (BV) 	

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool 	http://www.siemens.com/snst
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Communication industrielle 	http://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Industry Mall 	https://mall.industry.siemens.com
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements 	http://www.siemens.com/industry/infocenter
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Banque d'images 	http://automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : CAx-Download-Manager 	http://www.siemens.com/cax
<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : Assistance en ligne Industry 	https://support.industry.siemens.com

dernière modification : 23-11-2020